

- Compacteurs à déchets
- Conteneurs
- Systèmes à bras
- Remorques porte-conteneurs
- Bennes basculantes
- Semi-remorques
- Bennes tp



[www.ajk.eu](http://www.ajk.eu)

# Votre partenaire environnement



**Compacteur poste-fixe**  
**AJK 150-200-250-300**



**AJK N.V.**  
Industriegebied "Kettingbrug"  
Kettingbrugweg 38  
B-3950 Bocholt (Kaulille)  
T. +32-11-44 04 00  
F. +32-11-62 17 84  
E. [sales@ajk.eu](mailto:sales@ajk.eu)



**AJK RENTING N.V.**  
Industriegebied "Kettingbrug"  
Kettingbrugweg 38  
B-3950 Bocholt (Kaulille)  
T. +32-11-44 04 00  
F. +32-11-62 17 84  
E. [sales@ajk.eu](mailto:sales@ajk.eu)



**AJK FRANCE S.A.S.U.**  
Z.I. de Neuville  
12 rue des Forts  
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN  
T. +33-3-20 11 44 88  
F. +33-3-20 11 44 89  
E. [info@ajk.fr](mailto:info@ajk.fr)



**AJK NEDERLAND B.V.**  
Postbus 140  
NL-5550 AC VALKENSWAARD  
T. +31-418-63 36 36  
F. +31-418-63 24 63  
E. [info@ajk.bv.nl](mailto:info@ajk.bv.nl)



**AJK ENTSORGUNGS-SYSTEME GmbH**  
Pley 21  
D-52146 WÜRSELEN  
T. 0800-18 20 157  
F. 0800-18 20 228  
E. [info@ajk.gmbh.de](mailto:info@ajk.gmbh.de)



# Fiche Technique

## AJK ~~150~~ ~~200~~ ~~250~~ ~~300~~



[www.ajk.eu](http://www.ajk.eu)

Type	<del>AJK 150</del>	AJK 200	AJK 250	AJK 300
Puissance du moteur	<del>11 kW</del>	11 kW	<del>11 kW</del>	<del>11 kW</del>
Puissance de compaction	<del>30 t = 300 kN</del>	30 t = 300 kN	<del>30 t = 300 kN</del>	<del>30 t = 300 kN</del>
Ouverture de remplissage	<del>1500 x 1200 mm</del>	1500 x 1600 mm	<del>1500 x 2000 mm</del>	<del>1500 x 2500 mm</del>
Durée de cycle	<del>31 sec.</del>	38 sec.	<del>40 sec.</del>	<del>49 sec.</del>
Volume par cycle	<del>1,5 m³</del>	2 m³	<del>2,5 m³</del>	<del>3 m³</del>
Capacité de travail horaire	<del>174m³</del>	190m³	<del>225m³</del>	<del>230m³</del>
Hauteur du bouclier	<del>735 mm</del>	735 mm	<del>735 mm</del>	<del>735 mm</del>
Pénétration du bouclier	<del>310 mm</del>	310 mm	<del>310 mm</del>	<del>310 mm</del>
Tension du réseau	<del>3 x 400 V + N + A</del>	3 x 400 V + N + A	<del>3 x 400 V + N + A</del>	<del>3 x 400 V + N + A</del>
Protection	<del>25 A</del>	25 A	<del>25 A</del>	<del>25 A</del>

Type	A	B
<del>AJK 150</del>	<del>3120</del>	<del>1200</del>
AJK 200	3820	1500
<del>AJK 250</del>	<del>4600</del>	<del>1850</del>
<del>AJK 300</del>	<del>5600</del>	<del>2350</del>

